

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



Ноутбук S15

САМЫЙ ТОНКИЙ И ЛЕГКИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ

- 15,6-дюймовый ЖК-дисплей DynaVue® с яркостью 1000 нит, читаемым при солнечном свете
- Процессор Intel® Core™ 12-го поколения
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 и Bluetooth® V5.3
- GPS и 5G/4G LTE WWAN
- Опционально встроенный считыватель смарт-карт
- Поддерживает конфигурации RAID 0 и RAID 1



**Dyna
Vue**

Защищенность	- Сертификат MIL-STD-810H (падение, удар, вибрация, пыль, высота, высокая/низкая температура, влажность) - Тест с 26 падениями с высоты 4 футов на все стороны - Сертификат IP 5X - Шасси из алюминийево-магниевого сплава - Герметичные заглушки портов - Легко извлекаемый аккумулятор - Опционально дисплей повышенной яркости - Технология съемного и сменного аккумулятора (опционально)
Операционная система	Windows® 11 Pro 64-bit
Процессор	- процессор Intel® Core™ i7-1255U (12-е поколение) с vPro™ (кеш-память 12 МБ, до 4,7 ГГц, 2 физ. + 8 эмул. ядер) - процессор Intel® Core™ i5-1235U (12-е поколение) с vPro™ (кеш-память 12 МБ, до 4,4 ГГц, 2 физ. + 8 эмул. ядер)
Графический контроллер	Intel® Iris® Xe Graphics • Опционально NVIDIA® Quadro T1000¹
Память	Встроенная память от 8 до 32 Гбайт (4800 МГц DDR5)
Накопитель	SSD-накопитель на 256 Гб, NVMe, PCIe • Опционально SSD-накопитель на 512Гб/1Тб/2Тб PCIe • Опционально 2-е хранилище: M.2 SATA или NVMe PCIe SSD-накопитель¹ • Опционально 3-е хранилище: M.2 SATA SSD-накопитель¹
Дисплей	15,6" FHD (1920 x1080) • Опционально дисплей DynaVue® с яркостью 1000 нит и емкостным мультитач-экраном с четким изображением при ярком солнечном свете
Звук	- Встроенный микрофон - Совместимость с Intel® High Definition Audio - Встроенный динамик x 2 - Управление громкостью и отключение звука с клавиатуры
Камера	- Встроенная веб-камера 2,0 МП - Опционально ИК-камера 5,0 МП для Windows Hello¹
Клавиатура и Ввод	2 настраиваемых пользователем клавиши (P1/P2) Мембранная клавиатура с цифровым блоком и опциональной LED подсветкой
Мобильность	- Встроенный 10/100/1000 Ethernet - Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax) - Bluetooth® V5.3 - Опционально мобильный широкополосный доступ с несколькими операторами GPS и 4G LTE - Опционально Сеть 5G¹ - Опционально антенна RF для GPS, WWAN и WLAN

Безопасность	- Технология Intel® vPro™ - TPM 2.0 - Совместимость с NIST BIOS - Режим «Stealth» - Замок Kensington - Опционально считыватель смарт-карт - Опционально ИК-камера для Windows Hello¹ - Опционально сканер отпечатка пальца - Опционально режим ночного видения² - Опционально считыватель RFID-меток в LF/HF-диапазоне (NFC)
Порты ввода/вывода	- Thunderbolt 4 x 1 - USB 3.2 2-го поколения (тип A) x 2 - USB 3.2 2-го поколения (тип C) x 1 (поддержка DP) - Аудиовход/-выход (комбинированный разъем) x 1 - Карта microSD (microSDXC) x 1 10/100/1000 Ethernet (RJ45) x 1 - Порт VGA (D-sub, 15-контактный) x 1 - Порт HDMI (тип A) x 1 - Последовательный порт (RS232/RS422/RS485 : D-sub, 9-контактный) x 1 - Nano-SIM-карта x 1 - Гнездо DC-In x 1 - Опционально разъём для док-станции (41-контактный, Pogo) x 1 - Опционально считыватель смарт-карт x 1 - Опционально антенна RF для GPS, WWAN и WLAN
Слот медиа (Только одна из опций)	- Опционально DVD super multi - Опционально третий SSD-накопитель¹ - Опционально ExpressCard 54¹,³
блок расширения	- Опционально дискретный VGA¹ - Опционально 2-й RJ45 x 1 + 2-й RS232 x 1,³
Питание	Адаптер питания AC: 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт • Опционально адаптер питания AC (100-240 В, 50 Гц-60 Гц, 120 Вт), с NVIDIA® VGA Основная литий-ионная аккумуляторная батарея, 7,4 В, 7600 мА·ч, 12 ч⁴ • Опционально аккумулятор-перемычка: 5 минут на замену⁵
Окружающая среда	- Температура Рабочая : - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F Хранения : -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F - Влажность : 5% ~ 95%
Габариты и вес	375 мм (Д) x 273 мм (Ш) x 29,5 мм (В) 2,6 кг
Гарантия	Стандартная трехлетняя ограниченная гарантия

1. Свяжитесь с представителем для уточнения доступности опций.
2. Ночной режим доступен только для дисплея, читаемого при солнечном свете.
3. ExpressCard 54 и модуль расширения (RJ45 и RS232) являются взаимоисключающими вариантами.
4. Протестировано с помощью теста производительности аккумулятора MobileMark 2014. Результаты могут отличаться в зависимости от различных ситуаций, включая конфигурацию оборудования, программное обеспечение, рабочие условия, настройки управления питанием и другие факторы.
5. Во время замены батареи пользователем система будет продолжать работать в режиме ожидания в течение 300 секунд.